



LR-IP

LE PROGRAMMATEUR
D'ARROSAGE
DE VOS GRANDS ESPACES

Compatibilité

électrovanne 9V



Stations

1/2/4/6

Alimentation

9V



Connexion



Portée

800* m

Contrôle





LR-IP

LR-IP est un programmeur d'irrigation radio longue portée, LoRa™ et Bluetooth®. Étanche, il fonctionne avec une pile 9V et permet de créer simplement des installations longues portées. Son utilisation est parfaite pour les systèmes d'irrigation éloignés, recouvrant de larges zones. En association avec une passerelle Wi-Fi de type LR-MB ou 3G de type LR-BST, il est pilotable à distance avec l'application et plateforme MySOLEM.



Simple et complet

Fonctionne de façon autonome une fois la programmation envoyée Localisation automatiquement enregistrée grâce à la géolocalisation du smartphone au moment de l'installation dans le regard.



Diminuez votre consommation d'eau

Waterbudget réglable de 0% à 200 %.
Mode OFF permanent et programmable jusqu'à 15 jours.



Entrée sonde de pluie

Installation sur le fil jaune : sonde pluie (en option). Permet d'arrêter automatiquement l'arrosage dès la détection d'épisodes pluvieux orageux.



Une programmation avancée

- Jusqu'à 12 programmes et 8 départs possibles par programme
- Temps d'arrosage individuel par programme de 1 minute à 12 heures
- Gestion d'une station sur plusieurs programmes avec un temps différent de la station sur chaque programme
- Commande manuelle disponible pour chaque programme
- Calendrier personnalisé (hebdomadaire) / jours pairs / impairs / impair-31 / périodique
- Sauvegarde permanente de la programmation



Ultra-connecté

Accessible en Bluetooth® depuis un smartphone et/ou tablette. S'associe au LR-MB ou au LR-BST pour communiquer en radio longue distance LoRa™ et permet une gestion à distance via l'application MySOLEM ou sur MySOLEM.com. Se synchronise automatiquement toutes les 3 minutes à la base LR-MB ou LR-BST-25.



TESTEZ LA SIMPLICITÉ



APPLICATION MySOLEM GRATUITE



INSTALLATION

Connexion sonde de pluie
Connexion vanne maîtresse
Connexion solénoïde 9V à impulsion
Distance max. LR-IP et solénoïde : 30 m
Température d'utilisation : de -20°C à 60°C

FONCTIONNEMENT

100% étanche (classé IP68)
Pile alcaline 9V 6AM6 ou 6LR61
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy
Communication en radio LoRa™

Sauv. permanente de la programmation
Sauv. de l'horloge interne en cas de coupure d'alimentation < 30 s

DIMENSIONS

Largeur : 14 cm
Hauteur : 9 cm
Profondeur : 5,5 cm

+ 33 (0)4 67 59 24 25

solem.fr | commercial@solem.fr

ZAE La Plaine - 5, rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS 